



取扱説明書

VGA or YPbPr/音声 to HDMIコンバーター

CV-YVH101

VGA or YPbPr/音声 to HDMIコンバーター

同梱品

- ・本体 x1
- ・ネジ式ロック機構ACアダプター x1
- ・電源コード x1
- ・取扱説明書(本書) x1
- ・アフターサービス規定書 x1

※ 同梱の電源コードは本機専用です。他の電気機器では使用できません。

パネル各部名称

フロント



- 1 入力信号選択スイッチ (A=VGA、B= YPbPr)
- 2 音声入力端子 (YPbPr信号と連動)
- 3 音声入力端子 (VGA信号と連動)
- 4 VGA入力端子
- 5 電源ジャック

リア



- 1 パワーLED
- 2 HDMI出力端子
- 3 コンポーネント入力端子

接続と設定

1. 接続する全ての機器の電源をオフにする
2. ソース機器↔本機を VGA またはコンポーネントケーブル、表示機器↔本機を HDMI ケーブルで接続する
3. 必要に応じて本機↔音響機器をオーディオケーブルで接続する
4. 本機の電源をオンにする
5. 入力信号選択スイッチで、任意の入力信号を選択する

製品仕様

型番	CV-YVH101
入力端子	ミニD-sub15ピンメス x1 RCA(コンポーネント) x1 3.5mmステレオミニジャック x2 電源ジャック x1
出力端子	HDMIタイプAメス x 1
入力信号	アナログRGB (VGA) またはコンポーネント
出力信号	HDMI
CEC	非対応
動作環境温度/保管環境温度	0~48°C/-20~60°C
動作環境湿度/保管環境湿度	10~80% (結露なきこと)
電源	DC5V、2A
最大消費電力	2.25W
外形寸法	幅87mm × 高さ27mm × 奥行き84mm (突起物含まず)
重量	238g

入力対応解像度

VGA入力対応解像度

解像度	リフレッシュレート
640×480	60Hz / 67Hz / 72Hz / 75Hz / 85Hz
720×400	70Hz / 85Hz
800×600	56Hz / 60Hz / 72Hz / 75Hz / 85Hz
832×624	75Hz
1024×768	60Hz / 70Hz / 75Hz / 85Hz
1152×864	75Hz
1280×768	60Hz / 75Hz / 85Hz
1280×800	60Hz
1280×960	60Hz
1280×1024	60Hz / 75Hz / 85Hz
1360×768	60Hz
1366×768	60Hz
1400×1050	60Hz / 60Hz RB
1440×900	60Hz / 60Hz RB
1600×900	60Hz RB
1600×1200	60Hz
1680×1050	60Hz / 60Hz RB
1920×1080	60Hz
1920×1200	60Hz RB

YPbPr入力対応解像度

解像度	リフレッシュレート
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	60Hz
1080i	60Hz
1080p	60Hz